


AD963DE9 安裝說明

準備事項:

1. 首先檢查以下所列配件清單. 如有短少, 請聯繫當地經銷商.
2. 請閱讀安裝流程說明.



3.5" 支架



AD963DE9 轉接卡



步驟1

步驟2

步驟3



步驟4



步驟5

組裝套件

(1)M2x3 螺絲 *5pcs

P/N: 13MISW00005M11



[for Full size SSD]

(2)M2x6mm(H) 螺絲 *5pcs

P/N: 13MISW00001M11



[for Half size SSD]

(3)合金銅柱 /H: 4.0mm *5pcs

P/N: 13MICA00001M05



[for Half size SSD]

(4)M2螺帽 *5pcs

P/N: 13MINU00001M11



[for Half size SSD]

供3.5"支架使用零件:

(5)M3x8 螺絲 *4pcs

P/N: 13MISW00006M11



(6)M3x4mm 合金銅柱 *4pcs

P/N: 13MICP00003M11



(7)M3螺帽 *4pcs

P/N: 13/MINU00002M11



以上零件皆有多附各一個為備用

步驟1 : 將mSATA SSD 插入 mini PCI-e插座(如圖步驟1)

步驟2 : 將mSATA SSD 往下壓,使mSATA SSD的固定孔對準兩銅柱孔(如圖步驟2)

步驟3 : 使用(1)M2x3 螺絲將SSD 與轉接卡固定即完成安裝程式

-----兩塊mSATA SSD 皆使用相同安裝模式-----

步驟4 : 將(5)M3x8螺絲穿過3.5"支架,並使用(6)M3x4銅柱固定(如圖步驟4)

步驟5 : 將步驟3已組裝好的轉接卡+mSATA SSD 固定於3.5"支架.
使用(7)M3螺帽固定即可.

(若您手邊的mSATA SSD 為Half Size,另有附上銅柱可自行固定).